SKYNEW M1T+RED(赤色) 品番パソコン、リカバリー方法

手順書内でご不明点がある場合は、動画での解説もございます。 よろしければご参照をお願いいたします。 <u>https://www.youtube.com/watch?v=2sw2daCMLLU</u>

1. リカバリーを行う PC に Windows 11 リカバリー用 USB メモリを挿し込みます。



リカバリー用の USB メモリは、下記の手順で作成をします。

Windows 11 インストール用 USB メモリを作成する前に、USB メモリの容量は少なくとも 8GB が必要です。作成する間に、すべての データが削除されるため、データのない空き USB メモリのご使用をおすすめいたします。準備が整ったら、USB をコンピュータに接続し て、作成を始めます。

. Windows 11 インストール用 USB メモリを作成するために、まずはマイクロソフトの公式サイトから「メディア作成ツール」をダウンロード します。このツールを使って、自動的に Windows 11 のインストールファイルをダウンロードすることができます。

ダウンロードアドレス: https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11

ウェブサイトを開き、「Windows 11 インストール メディアを作成する」をクリックしてメディア作成ツール「MediaCreationTool.exe」をダウ ンロードします。Windows 11 インストール USB を作成する時に、イメージをダウンロードやプログラムを更新などが必要なので、インタ ーネットの接続が必要です。



 リカバリー用 USB メモリをご準備、接続していただいた後パソコンを起動してすぐに<F7>キーを連打しながら BIOS の画面を 開きます。

Bluettoth でキーボードを接続している場合、<F7>キーを押しても BIOS の画面になりません。有線のキーボードで作業を行ってください。



3. 起動ストレージの選択画面が表示されます。

Windows10 のインストールディスクを入れた UEFI - USB メモリを選択します。

「UEFI」を選択することで UEFI モードでのインストールとなり、パソコンの電源を入れてから Windows11起動までの時間が速くなります。また、セキュリティの高い「セキュアブート」が有効にできるようになります。

lindou	I <mark>s Boot Manager (P10C)</mark>
JEFI:	General UDisk 5.00, Partition 4
JEFI:	PXE IFv4 Realtek PCIe GBE Family Controller
JEFI:	PXE IPv4 Realtek PCIe GBE Family Controller
JEFI:	PXE IP4 Network Card
Enter	Setup
	I and ↓ to move selection
	ENTER to select boot device
	ESC to boot using defaults

Windows セットアップがはじまります。

- ① 言語とその他の項目を確認・入力してから
- ②「次へ」をクリックしましょう。

Windows	セットアップ		- • •
		Windows	
đ) インストールする言語(E): 🔲]本語 (日本)	
	時刻と通貨の形式(工): 📙 キーボードまたは入力方式(<u>K</u>): <mark>M</mark>]本語(日本) licrosoft IME	
l	キーボードの種類(ゾ): 日言語とその他の項]本語キーボード(106/109 キー) 目を入力してから [)太へ] をクリックしてください。	
® Microso	ft Corporation. All rights reserved,		② ;太へ(N)

続いて「今すぐインストール」をクリックすると

🗳 Windows セットアップ		- • 🔀
	Windows [®]	
	今すぐインスト ール(<u>I</u>)	
コンピューターを修復する(<u>R</u>)		
© Microsoft Corporation. All rights reserved		

◎ ▲ Windows セットアップ	x
Windows のライセンス認証	
この PC (こ Windows を初めてインストールする場合 (または別のエディションをインストールする場合)、有効な Windows プロダクト キーを入力する必要があります。プロダクト キーは、Windows のデジタル コピーを購入した後 に届いた確認メールに記載されているか、Windows が梱包されていた箱の内側にあるラベルに記載されています。	
プロダクト キーは次のような形式です: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX	
Windows を再インストールする場合は、「プロダクト キーがありません」を選びます。Windows は、後で自動的にラ イセンス認証されます。	
プライバシー(2関する声明(P) プロダクトキーがありません(D) 次へ)	(<u>N</u>)

オペレーティングシステムの選択、 ①インストールするオペレーティングシステムを選んで ②「次へ」をクリックしましょう。

オペレーティングシステム	アーキテクチャ	更新日
Windows 11 Home	×64	2021/09/13
Windows 11 Education	×64	2021/09/13
Windows 11 Pro Education	×64	2021/09/13
IREA Windows 11 Pro		>?

③「次へ」をクリックしましょう。

適用される通知とラ	イセンス条項		
最終更新: 2021 3	年 6 月		L
マイクロソフト ソフ	トウェアライセンス条項		
Windows オペレー	ーティング システム		
お客様の居住地(は、第11条の拘 をご確認ください。	(または法人の場合は主) 東力のある仲裁および集 この規定は、紛争を解決	たる業務地) が米国内であ 団訴訟の権利放棄に関す でする方法に影響を及ぼし	うる場合 ける条項 ます。
このたびはマイク	ロソフトをお 選びいたたき	ありがとうございます。	
お客様が本 Windo	owsソフトウェアを取得され	た方法に応じて、本文は、(i)お客様
Microsoft ソフトウェアラ	イセンス条項に同意します。組織が	ライセンスを発行している場合、承認	して組織をバ

ここでは Windows をクリーンインストールするので、「カスタム:Windows のみをインストールする」をクリックしています。 アップグレード:Windows をインストールし、ファイル、設定、アプリを引き継ぐカスタム:Windows のみをインストールする(詳細設定)

G Windows セットアップ インストールの種類を選んでください アップグレード: Windows をインスト ールし、ファイル、設定、アプリを引き継ぐ(U) このオプションでは、ファイル、設定、アプリが Windows に引き継がれます。このオプションは、サポートされているバ ージョンの Windows が既に PC で実行されている場合にのみ使うことができます。 カスタム:Windows のみをインストールする (詳細設定)(C) このオプションでは、ファイル、設定、アプリが Windows に引き継がれません。パーティションとドライブに変更を加 える場合は、インストール ディスクを使って PC を起動してください。手順を続ける前に、ファイルをパックアップする ことをお勧めします。

Windows11 のインストール先ストレージを選択

ドライブ 0 の SSD をインストール先に選択しますが、インストールを行う前にドライブ 0 のパーティション内のデータをすべて削除します。 大切なデータを保存している場合は、必ずバックアップを行ってください。

ドライブ 0 パーティション 1 を選択し削除ボタンを押します。次にドライブ 0 パーティション 2… と順番に削除をしていきます。



インストールする場所の選択(こちらの画像は参考写真となります。実際は異なる可能性がございます。) ①Windows をインストールする場所を選択し(ドライブ 0 をご選択ください。) ②「次へ」をクリックしましょう。

Windows セットアップ			
Windows のインストール場所を選んでくださ	٤C1.		
名前	승計サイズ	空き領境 種類	
トライブ 0 の割り当てられていない領域	931.5 GB	9315 GB	
ドライブーの割り当てられていない領域	2385 GB	2385 GB	
+,報新的情報版定更新(B) 入回53(D) (+ * 5-(八	778-77.H(B)	*野根(E)	
			x~(<u>N</u>)

すると、Windows のインストールがはじまります。



しばらくすると……「続けるには、Windows を再起動する必要があります。」と表示されるので、自動的に再起動を待つか「今すぐ再起動」をクリックしましょう。

Windows セットアップ			
続けるには、Windows を再起動す	る必要があります。		
9 秒で再起動します			
		г	
			今すぐ再起動(B)

再起動後、地域の選択です。



キーボード・レイアウトの設定です。「はい」をクリックします。

これは正しいキーボード レイアウ トまたは入力方式ですか?
別のキーボード レイアウトも使用する場合は、次で追加でき ます。
Microsoft IME
tau I



「インターネットに接続していません」をクリックします。

ネットワークに接続しましょう
デバイスの設定を続けるには、インターネットに接続する必要があります。 接続すると、最新 の機能とセキュリティ更新プログラムを利用できます。
1-サネット 2 未接続
Shinzenbi_5G セキュリティ保護あり
■ 自動的に接続
接施
B Shinzenbi, CCTV-2.4G
A Shinzenbi_CCTV_SG
1/1// All All Super
イソターネットに接続していません
8 10

「制限された設定で続行」をクリックします。



① PC の名前を入力し

② 「次へ」をクリックします。



デバイスのプライバシー設定の選択です。 ①「はい」「いいえ」を選択し ②「同意」をクリックします。



このようにデスクトップが表示されます。



antadaja:	ピン留め済み				\$150	カアプリート		
	C					Ø		
	Microsoft Edge	х-л	カレンダー	Microsoft Store	785	設定		
	0	۲	te.		N			
-	Office	Xbox	Solitaire		Netflix	To Do	1	
		P	Y	0	Pa			
	5-62	Picsart Photo Studio: Collage	Twitter	Instagram	Adobe Photoshop	24		
	おすすめ					€0@ >		
	🔕 Iatia Wind	0に dows セットアップ		Auto 5月3	aBackupBook I0⊟			
	Auto 582	BackupBook 7日		Auto 5.82	BackupBook (2) 7日			
	0					75		

ドライバーは下記の URL をご参照いただき、ダウンロードしてください。

https://www.skynew.jp/assets/download/m1t-red_win11pro.pdf

ビーベストショップ株式会社真善美

〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

E-Mail: info@skynew.jp

実物と異なる場合がございます